



## FISKALNA REGISTAR KASA

SA INTEGRISANIM HARDVERSKIM SDC / LOKALNIM PROCESOROM FISKALNIH RAČUNA

### SuperCash PLUS

#### Glavne funkcije

- Elektronski fiskalni uređaj (EFU)
- Integriran hardverski SDC/Lokalni procesor fiskalnih računa (L-PFR)
- Real-time komunikacija preko 3G/4G mreže ili Ethernet
- Generiše lokalni potpis i QR kod uz pomoć Bezbednosnog elementa (smart kartica)
- Podrška za daljinsko upravljanje fiskalnom kasom
- Mogućnost rada u modu fiskalnog štampača

#### Prednosti

- Integriran hardverski SDC/L-PFR osim što smanjuje troškove omogućava on-line i off-line način rada
- 1 SIM slot
- Ugrađen Smart Card interfejs za Bezbednosni element
- Brzo i tihoo štampanje računa
- 2 alfanumerička LCD displeja
- 10 tastera za brzu prodaju
- Mogućnost praćenja zaliha
- Brza i jednostavna zamena papira

- Slot za SD karticu potreban za lokalno isčitavanje/audit L-PFR-a
- Prodaja uz pomoć Barkod čitača
- Priprema baze na kompjuteru (PC)
- Unos artikala preko tastature
- Unos komandi preko "plivajućeg" menija ili putem kodova
- Rad u slučaju nestanka struje do 8h uz pomoć integrisane punjive baterije
- Ethernet, USB i RS232
- Jednostavna za upotrebu



Slot za SD karticu



QR kod na računu



Ethernet, USB, RS-232...


**SuperCash PLUS** je elektronski fiskalni uređaj (EFU) sa hardverskim integrisanim SDC/L-PFR-om koji omogućava on-line i off-line koneksijsku sa serverom Poreske uprave preko GSM ili Ethernet mreže i omogućava izdavanje računa čak i u slučaju prekida Interneta. Osim funkcija propisanih zakonom o fiskalizaciji, podržano je i centralizovano upravljanje uređajem u korisničkoj mreži i na taj način je omogućeno ažuriranje baze artikala daljinskim putem. Podaci se mogu ažurirati putem GSM mreže ili Interneta omogućavajući korisniku da upravlja uređajima bez obzira na broj lokacija.

## Funkcije fiskalne registrar kase

SuperCash PLUS poseduje Ethernet, USB, RS-232 serijski port i priključak za fioku. Softver za obradu podataka i za unošenje artikala u kasu se može preuzeti sa našeg sajta u download sekciji. Podržana su dva načina rada. Prvi je samostalan rad, koristi se tastatura i/ili barkod čitač za prodaju artikala i drugi je mod fiskalnog štampača gde je SuperCash Plus kasa povezana sa PC-POS aplikacijom. Ugrađena Li-Ion baterija omogućava izdavanje računa na prodajnom mestu i u slučaju nestanka struje.

## Integrated SDC

Integriran hardverski SDC/L-PFR omogućava on-line ili off-line komunikaciju preko 3G/4G ili Ethernet konekcije za SuperCash PLUS kasu sa serverom Poreske uprave. Ovaj hardverski SDC/L-PFR ima svoju IP adresu i vrši dvosmerni prenos podataka. U njemu se nalazi Smart kartica (Bezbednosni element), opremljen je satom realnog vremena i zaštićenom internom memorijom. Unos podataka u zaštićenu internu memoriju vrši se automatski u slučaju gubitka komunikacije sa serverom Poreske uprave, kao i čitanja i slanja podataka na server. Uređaj automatski uspostavlja vezu kada je moguć pristup GSM / Ethernet mreži. Hardverski SDC/L-PFR osigurava automatsku fiskalizaciju uređaja.



## Tehnička specifikacija

Karakteristike	Podaci
Artikli (PLU)	9500 (opciono 100.000)
Odeljenja	100
Operatori / kasiri	10
Način plaćanja (gotovina, ček, kartica, instant plaćanje, prenos na račun, vaučer, drugo bezgotovinsko plaćanje)	7
Stavki na računu	400
Evidentiranje stanja gotovine u memoriji EFU nakon unošenja depozita	Da
Storniranje	Da
Zaliha	Da
Izveštaji	Dnevni Z izveštaj, dnevni X izveštaj, po artiklima
Printer	termalni
Rolna papira	1
Štampanje izveštaja	Da
Brzina štampe	do 14 linija/sec (65 mm/sec)
Karaktera po liniji	38
Termalni papir	Ø up to 50 mm
Vek trajanja	50 km trake, oko 1 million računa
Alfanumerički displej sa pozadinskim osvetljenjem	2 x LCD
Broj karaktera displeja	16 x 1 linija za kupca, 16 x 2 linija za operatora
Tastatura	35 tastera uključujući 10 brzih tastera
Real time clock	Da
GSM modul	3G/4G
Napajanje	Ugrađena baterija Li-Ion, 7.4 V, 1200 mAh Adapter AC 100-240 V, 50 Hz, DC 9 V, 1 A Potrošnja 6 VA maksimalno
Interfejsi	1x Ethernet 1x USB device 1x RS-232 (za PC ili barkod čitač) 1x port fioka za novac
Interni Interfejsi	1x SIM kartica 1x Smart kartica (Bezbednosni element) 1x SD kartica (lokalno isčitavanje/audit)
Dimenzije	Š x D x V: 143 x 310 x 91 mm
Težina	1030 gr

## KONTAKT

### Geneko Prodaja

e-mail: fcrsales@genecko.rs

### Geneko Podrška

e-mail: fcrsupport@genecko.rs

Bul. despota Stefana 59a  
11000 Beograd • Srbija  
Tel: +381 11 3340-591, 3340-178  
Fax: +381 11 3224-437

[www.geneko.rs](http://www.geneko.rs)



SUF  
SISTEM ZA  
UPRAVLJANJE  
FISKALIZACIJOM